

## MITAX – POINT KELA-järjestelmään päivitys

Tee pankissa TCS välityssopimus

Tarkista samalla että päätetunnus on yrityksen Y-tunnus

Varmista että maksupäätteen käyttöjärjestelmä on vähintään 8A5 tai uudempi

Näet sen kun maksupäätteeseen kytketään virta näkyy näytön toisella rivillä rivin lopussa järjestelmän versio (vanhat on 7A3 tai 7A5 uusimmat 12A1)

Huom näkyy vain pari sekuntia

Jos vanhempi kuin 8A5 on tehtävä päivitys



Varmista että maksupäätteessä Vx 670 on kela-ohjelma #8 (enter)

Ohjelmaversio VXFIEML\*\*\*\*\*203 SSL tai uudempi

Ohjelman voit päivittää em liikeissä tai ladata GPRS yhteydellä Pointilta mutta varmista Pointilta että juuri sinun päätteeseen tulee oikea versio. Varmistamista varten tarvitset päätteen sarjanumero päätteen takaa S/N xxx-xxx-xxx

Ohjelman päivityksen jälkeen lataa parametrit load pointista

Ja sulkulistat pankista ( tapahtumien lähetys )

Maksupäätteen tiedonsiirtonopeus pitää olla 1200 bps kunnes mittari päivitetään

Valitse: Taximenu(F4) -> Asetukset(F5) -> port speed(F4) -> 1200 (F3)

Tietoliikennoportin vaihto Com 6

Valitse taximenu(F4) -> asetukset(F5) -> vaihda com(F2) -> com6 (F2)